

Інструкція для швидкого підключення USB-модема Alcatel One Touch X080



**МТС Коннект 3G
на основі UMTS/EDGE/GPRS**



МТС

на крок попереду


Зміст

Короткий посібник користувача USB-модема UMTS One Touch X080	2
Посібник з інсталяції	2
Панель приладдя UMTS — основне вікно	3
Безпека та використання	3
Безпека за кермом	4
Умови використання	4
Загальні відомості	6
Комплектація. Вимоги до комп'ютера	7

Короткий посібник користувача USB-модема UMTS One Touch X080

Посібник з інсталяції

Процедури інсталяції можуть різнитися, залежно від інстальованої на ПК операційної системи. Наведені далі інструкції стосуються операційної системи Windows XP.



Увімкніть ПК і підключіть UMTS-модем до гнізда USB-інтерфейсу, щоб почати інсталяцію програмного забезпечення. Операційна система Windows має автоматично знайти новий пристрій і запропонувати виконати інсталяцію. Після того, як будуть виконані вказівки щодо інсталяції, під час завершення цього процесу на робочому столі буде розташовано ярлик для швидкого доступу в майбутньому.

Примітка

1. Якщо інсталяція не почнеться автоматично, слід знайти у папці драйвера файл AutoRun.exe та двічі клацнути його, щоб запустити процес інсталяції вручну.
2. Картка Micro-SD є додатковим аксесуаром.
3. Під час використання картки пам'яті не виймайте USIM-або SIM-картку та/або картку Micro-SD.

Панель приладдя HSPA — основне вікно

Після успішної інсталяції програми керування UMTS-модемом, ця програма запуститься автоматично. Для її запуску можна також двічі клацнути ярлик, розміщений на робочому столі.

Примітка.

Користувачам Mac OS, а також тим, хто бажає отримати додаткові відомості про HSPA-модем One Touch X080, слід вибрати пункт «Довідка» в меню параметрів.

Безпека та використання

Перед використанням модема рекомендовано уважно ознайомитися з цим розділом. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути завдані внаслідок неналежного використання або використання з порушенням інструкцій, які містяться в цьому документі.

Безпека за кермом

Не використовуйте модем за кермом.

- У ввімкнутому стані модем випромінює електромагнітні хвилі, які можуть перешкоджати роботі електронних систем транспортного засобу, наприклад гальм без заклинювання ABS або подушок безпеки. Щоб уникнути проблем, не розташовуйте модем на панелі приладів або в області розташування подушок безпеки.
- Дізнайтеся у продавця або виробника автомобілів, чи надійно захищена панель приладів від енергії радіочастотного випромінювання модема.

Умови використання

1. Вимикайте модем перед посадкою в літак.
2. Вимикайте модем у медичних закладах поза межами місць, відведених для роботи з такими приладами. Як і багато інших типів широко розповсюдженого сучасного обладнання, мобільні телемодеми можуть перешкоджати роботі інших електричних або електронних пристроїв чи обладнання, яке працює в радіочастотному діапазоні.
3. Вимикайте модем, перебуваючи поблизу джерела газу або займистих рідин. Чітко дотримуйтеся всіх інструкцій та беріть до уваги всі знаки на паливних складах, бензозаправних станціях, хімічних заводах або в будь-яких інших потенційно вибухонебезпечних середовищах.

4. У ввімкнутому стані модем має знаходитися на відстані щонайменше 15 см від будь-яких медичних приладів, таких як серцевий водій ритму, слуховий апарат, дозатор інсуліну тощо.
5. Не дозволяйте дітям користуватися модемом без нагляду.
6. Замінюючи корпус, пам'ятайте, що модем може містити речовини, які можуть спричинити алергічну реакцію.
7. Завжди поведіться з модемом обережно та тримайте його в чистому місці без пилу.
8. Не розташовуйте модем в місцях, де на нього впливатимуть несприятливі погодні умови або оточуюче середовище (висока вологість, вогкість, дощ, підтікання рідини, пил, морське повітря тощо). Рекомендований виробником діапазон робочих температур становить від -10 °C до +50 °C.
9. При температурі понад 50 °C корпус модема може втратити чіткість форм, однак це тимчасово і не становить загрози.
10. Не відкривайте, не розбирайте та не намагайтеся відремонтувати модем самостійно.
11. Не впускайте, не кидайте та не переламуйте модем.
12. Не фарбуйте його.



Ця позначка на модемі та аксесуарах свідчить про те, що після завершення терміну експлуатації такі товари слід здати до місця утилізації:

- комунальних центрів утилізації відходів зі спеціальними контейнерами для таких елементів обладнання, контейнера для сміття в місці продажу;
- після цього їх буде утилізовано без захоронення в довкіллі для забезпечення можливості повторного використання їхніх компонентів.

В країнах Європейського Союзу

Цими місцями утилізації можна користуватися безкоштовно. Всі товари з такою позначкою слід здавати до таких місць утилізації.

Поза межами юрисдикції Європейського Союзу

Елементи обладнання з такою позначкою не слід викидати у звичайні контейнери для сміття, якщо на території відповідної юрисдикції або у відповідному регіоні є належні сміттєпереробні та сміттєзбиральні підприємства, до яких і слід здавати для утилізації ці елементи.

У Сполучених Штатах Америки для отримання додаткових відомостей про утилізацію бездротового обладнання слід відвідати сторінку www.recyclewirelessphones.org.

Загальні відомості

- Адреса в Інтернеті: www.alcatel-mobilephones.com
- Служба підтримки клієнтів / номер гарячої лінії: див. брошуру «TCT Mobile Services» або відвідайте наш сайт в Інтернеті.

- Цей пристрій є приймачем-передавачем для роботи в мережах стандарту GSM у діапазонах 850, 900, 1800 і 1900 МГц та стандарту WCDMA у діапазонах 2100 МГц.

CE 0700

Цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим важливим положенням директиви 1999/5/ЕС. Повну копію декларації про відповідність для свого телефону можна отримати на нашому веб-сайті: www.alcatel-mobilephones.com.

Комплектація

- модем Alcatel One Touch X080;
- інструкція для швидкого встановлення та гарантійний талон.

Виробник продукції «ТСТ Мобайл Інтернешнл ЛТД»
Адреса: Китай, Гонконг, Кантон роад Цімшацуї, 33
Електронна адреса: helpdesk@tctmobile.com
www.alcatel-mobilephones.com



ПрАТ «МТС УКРАЇНА», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15

www.mts.com.ua