

Інструкція з устанoвлення та підключення USB-модема Huawei E1550

МТС Коннект 3G

на основі UMTS/EDGE/GPRS



оператор зв'язку

Зміст

Опис МТС Коннект	3
Запуск МТС Коннект	3
Огляд інтерфейсу	3
Інтернет-служби	4
Доступ до Інтернету	4
Вікно статистики	4
SMS	5
Створення та відправлення повідомлень	5
Вхідні	5
Вихідні	6
Важливі, Чернетки, Видалені та Звіти	6
Перегляд повідомлень на SIM/USIM-картці	6
Налаштування SMS-повідомлень	7
Контакти	8
Керування локальними контактами	8
Керування локальним довідником на SIM/USIM-картці	9
Імпорт/Експорт	10
Налаштування та запит інформації	11
Управління рахунком	11
Запит балансу	11
Керування інтернет-пакетами	11
Активація картки оплати	11
USSD-запит	11
Перемикання мови	11
Операції з PIN-кодом	12
Вибір пристрою	12
Перегляд діагностики	12
Налаштування запуску	13
Налаштування мережі	13
Налаштування профілю додзвону	14
Часті питання	15
Скорочення та аббревіатури	16

1. Опис МТС Коннект

1.1. Запуск МТС Коннект

Щоб запустити програму **МТС Коннект**, двічі натисніть значок **МТС Коннект** на робочому столі.






Примітка:

Якщо необхідно вказати PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), введіть правильний код і натисніть ОК. Якщо Вам не вдається ввести правильний PIN-код або код розблокування PIN (PUK), мережеві функції будуть недоступні.

1.2. Огляд інтерфейсу








Значки швидкого доступу

У таблиці наведені значки, які використовуються в програмі.

Натисніть...	Щоб...
	Перейти до інтерфейсу Підключення .
	Отримати статистику об'ємів переданих та отриманих даних.
	Перейти до інтерфейсу SMS .
	Перейти до інтерфейсу Контакти .
	Перейти до інтерфейсу Керування рахунком .

Інформація про стан


У таблиці наведена вся можлива інформація про стан.

Інформація про стан	Опис
Сигнал мережі	Даний значок показує потужність сигналу, що приймається: 
Інформація мережі	Показує профіль поточної мережі.
Нове повідомлення	При увімкненому прийомі текстових повідомлень після появи нового повідомлення: <ul style="list-style-type: none"> У рядку стану блимає значок  У нижньому правому кутку екрана комп'ютера відображається діалогове вікно підказок.
Непрочитане повідомлення	Якщо є непрочитане повідомлення: <ul style="list-style-type: none"> В рядку стану блимає значок  При наведенні курсора на цей значок у спливаючій підказці буде відображено кількість непрочитаних повідомлень.
Мережеве з'єднання	Інформація про мережеве з'єднання: <ul style="list-style-type: none">  Мережа підключена.  Мережа відключена.
Передавана інформація	<ul style="list-style-type: none">  Йде завантаження інформації.  Йде відправлення інформації.

2. Інтернет-служби

2.1. Доступ до Інтернету

Для підключення до Інтернету необхідне наступне:

- Натисніть  для виклику інтерфейсу Підключення.
- Виберіть один з необхідних профілів підключення.

Примітка:

За умовчанням програма МТС Коннект має три налаштовані профілі Мобільний GPRS-Інтернет, Гіпер.NET і ГіперАктив, які не потребують додаткових налаштувань.

- Натисніть Підключити для підключення до мережі.

Примітка:


Після закінчення сеансу зв'язку натисніть Відключити для відключення від мережі.

2.2. Вікно статистики

Ви можете користуватися інтерфейсом Статистика для контролю об'єму переданої та отриманої інформації.

Огляд вікна статистики

Для огляду статистичної інформації необхідне наступне:

- Натисніть  для відображення статистичних даних.
- Вибирайте наступні пункти в дереві навігації для відображення відповідної діаграми.
 - Підключення: огляд швидкості прийнятої та переданої інформації і дані про поточне підключення.
 - Статистика: огляд тривалості поточного підключення, час останнього скидання та об'єм переданої та прийнятої інформації за день/місяць/рік.

Примітка:

Дані щодо статистики трафіку наведені тільки в якості довідкової інформації, точний розрахунок провадиться на підставі даних білінгової системи МТС Україна.

Скидання статистичної інформації



Щоб скинути статистичну інформацію, необхідне наступне:

- Клацніть правою кнопкою миші на дереві навігації.
- Виберіть Скидання статистики.
- У вікні Підтвердити натисніть Так.

3. SMS

Програма МТС Коннект надає Вам послугу текстових повідомлень. Внутрішньою поштовою скринькою легко управляти, і вона не має обмеження ємності.

3.1. Створення та відправлення повідомлень

- Натисніть  для виклику інтерфейсу SMS.
- Натисніть  для створення Нового повідомлення.
- Введіть номер одержувача одним з перелічених нижче способів:
 - Натисніть Адресати, потім виберіть телефонний номер в меню Вибрати Номер.
 - Введіть номер одержувача з клавіатури.
- Введіть повідомлення.
- Після редагування Ви можете зробити наступне:
 - Натисніть Відправити: для відправлення повідомлення.
 - Натисніть Зберегти: для збереження повідомлення в чернетках.
 - Натисніть Закрити: для виходу з редактора поточного повідомлення. Якщо Ви натискаєте Так у вікні Підказка, повідомлення може бути збережено в папці Чернетки.


Примітка:

- Одне й те ж повідомлення можна надіслати максимум 20 адресатам. Всі номери мають бути розділені знаком «;».
- Повідомлення, яке надсилається, може містити до 2048 літер та/або додаткових символів.

3.2. Вхідні

В папці Вхідні зберігаються отримані повідомлення.

Для відображення папки Вхідні необхідне наступне:

- Натисніть  для виклику інтерфейсу SMS.
- Виберіть Локальні > Вхідні для перегляду Вхідних повідомлень.

Пошук повідомлення



Натисніть . Введіть ім'я/номер відправника або частину повідомлення.

Примітка:

- Ви можете ввести частину повідомлення для пошуку.
- Під час пошуку список знайденого оновлюється автоматично згідно з введеною інформацією. У групі пошуку відображаються відповідні контакти. За відсутності відповідних SMS-повідомлень на екрані нічого не відображається.


Перегляд повідомлень

Повідомлення можна переглянути в папці Вхідні наступним чином:

- Перейдіть до інтерфейсу SMS й виберіть повідомлення для прочитання.
 - Клацніть на вибраному повідомленні. Ім'я та номер абонента, тема й час отримання повідомлення відображаються в нижній частині списку повідомлень.
 - Клацніть правою кнопкою миші на вибраному повідомленні для наступних дій:
 - Надіслати: надіслати повідомлення адресатові.
 - Відповідь: в інтерфейсі Відповідь Ви можете редагувати повідомлення й відправити його абоненту.
 - Переслати: переслати повідомлення іншій особі.
 - Зберегти номер: в меню Новий контакт введіть решту інформації та збережіть контакт.
 - Видалити: видалити повідомлення.
 - Видалити все: видалити всі повідомлення в папці Вхідні.
- Примітка:**
- Ви можете натиснути й утримувати Shift або Ctrl та виділити необхідні повідомлення; Ви також можете натиснути Ctrl + A для виділення всіх повідомлень зі списку.
 - Повідомлення, видалене з папки Вхідні, переміщується в папку Видалені.
 - Ви можете переслати тільки одне повідомлення за один раз.
- Ви також можете вибирати значки над списком повідомлень для наступних дій:**
-  Відповісти на вибране повідомлення.
 -  Переслати вибране повідомлення.
 -  Видалити вибране повідомлення.

3.3. Вихідні

У папці Вихідні зберігаються відіслані повідомлення, як передані, так і не передані. Для відображення папки Вихідні необхідно наступне:

- Натисніть  для виклику інтерфейсу SMS.
- Виберіть Локальні > Вихідні для перегляду папки Вихідні.

Примітка:

- Детальну інформацію див. у розділі Вихідні.

3.4. Важливі, Чернетки, Видалені та Звіти

В папці Чернетки зберігаються чорнові варіанти повідомлень.

В папці Важливі зберігаються Ваші важливі повідомлення.

В папці Видалені зберігаються повідомлення, видалені з поштової скриньки.

В папці Звіти зберігаються звіти про доставку надісланих повідомлень.

Примітка:

- Детальну інформацію див. у розділі Вихідні.
- В папці Видалені не зберігаються повідомлення, видалені з SIM/USIM-карток.
- Якщо Ви видалите повідомлення з папки Видалені, то вже не зможете його відновити.


3.5. Перегляд повідомлень на SIM/USIM-картці

Ви можете зберігати вхідні та вихідні повідомлення на SIM/USIM-картці.

Операції з повідомленнями на SIM/USIM-картці аналогічні операціям з повідомленнями в поштової скриньці.

Детальну інформацію див. у розділі Вхідні.

Ви можете переміщати повідомлення з SIM/USIM-картки в локальні папки вхідних та вихідних повідомлень.

- Натисніть  для виклику інтерфейсу SMS.
- Натисніть на вкладці SIM/USIM.
- Виберіть один або кілька контактів зі списку й натисніть праву кнопку миші.
- Клацніть правою кнопкою миші на вибраному повідомленні (повідомленнях) для наступних дій:
 - Перемістити в Локальні: перемістити вибрані повідомлення з картки SIM/USIM в Локальні.
 - Перемістити всі в Локальні: перемістити всі повідомлення з картки SIM/USIM в Локальні.
 - Скопіювати в Локальні: перемістити вибрані повідомлення з картки SIM/USIM в Локальні.
 - Скопіювати всі в Локальні: перемістити всі повідомлення з картки SIM/USIM в Локальні.
- У вікні Підтвердити натисніть ОК.

Примітка:

- Після переміщення повідомлень з SIM/USIM-картки в папку Локальні повідомлення видаляються з SIM/USIM-картки.
- Вхідні повідомлення з SIM/USIM-картки переміщуються в папку Вхідні, вихідні переміщуються в папку Вихідні.

3.6. Налаштування SMS-повідомлень

Виберіть Параметри > Опції й виберіть папку SMS.

Налаштування сповіщень про текстові повідомлення

В розділі Обробка текстових повідомлень Ви можете вибрати візуальні або звукові сповіщення.

Опція	Опис
Показувати сповіщення про нове текстове повідомлення	Коли надходить нове повідомлення, з'являється діалогове вікно. Ви можете: <ul style="list-style-type: none"> • Натиснути Перегляд для читання повідомлення. • Натиснути Закрити для читання повідомлення пізніше.
Відтворювати сигнал про нове текстове повідомлення	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть Огляд для вибору звукового файлу. • Натисніть Тест для прослуховування мелодії; натисніть Стоп для зупинки прослуховування. Вибрана мелодія буде грати під час появи нового повідомлення.

Примітка:

Мелодія повинна бути файлом формату *.wav або *.mid.

Вибір режиму збереження повідомлень

Вибір режиму збереження повідомлення відбувається наступним чином.

- Виберіть Опції > Опції > SMS.
- Виберіть режим збереження повідомлення в області Режим збереження повідомлень.

Налаштування номера Центру обслуговування повідомлень та термін дії повідомлення

Номер Центру обслуговування SMS-повідомлень знаходиться на SIM/USIM-картці. Коли SIM/USIM-картка вставлена, відбувається автоматичний обмін інформацією. Якщо Ви випадково видалили її, інформацію щодо відновлення Ви можете отримати, звернувшись до контактному центру МТС Україна або в один із салонів-магазинів.

Термін дії повідомлення — це час зберігання повідомлення в Центрі обслуговування SMS-повідомлень; його значенням можуть бути: 12 годин, 24 години, 30 днів або Максимум.

Запит звіту про доставку

Ви можете вибрати Запит звіту про доставку для увімкнення функції звіту про доставку повідомлення.


Коли цю функцію включено, мережа надсилає звіт про стан відісланого повідомлення.

4. Контакти


За допомогою МТС Коннект Ви можете легко керувати контактами в розділі Контакти.

4.1. Керування локальними контактами

Для переходу в меню локальних контактів необхідне наступне:

- Натисніть  для виклику інтерфейсу Контакти.
- Натисніть Локальні в дереві навігації.

Створення контакту

- Натисніть  для виклику інтерфейсу Новий контакт.
- Введіть інформацію.
- Натисніть ОК для збереження контакту.

Примітка:

- Контактна інформація не може бути порожньою або містити тільки пробіли та символи початку нового рядка.
- Максимальне число контактів в локальній телефонній книзі комп'ютерного додатку і максимальна кількість контактів, які можна внести в групу локальної телефонної книги Додатку, складає 1000.

Пошук контакту




Натисніть . Введіть інформацію про контакт.

Примітка:

- Для пошуку контакту Ви можете ввести частину інформації. Пошук може відбуватися по будь-якому полю контакту.
- Під час пошуку список знайдених контактів поновлюється автоматично згідно з введеною інформацією. В групі пошуку відображаються відповідні контакти. За відсутності відповідних контактів на екрані нічого не відображається.

Перегляд контакту

Ви можете переглянути інформацію про контакт наступним чином:

- Перейдіть до списку локальних контактів, виберіть контакт для перегляду.
 - Клацніть на вибраному повідомленні. Буде відображено ім'я контакту, номер мобільного, робочого та домашнього телефонів, адреса електронної пошти й примітки.
 - Натиснувши правою кнопкою на вибране повідомлення, Ви можете зробити наступне:
 - Змінити контакт: зміна інформації про контакт.
 - Видалити контакт: видалення контакту.
 - Надіслати: надіслати повідомлення або візитну картку на мобільний номер контакту.
- Ви також можете вибирати значки над списком контактів для наступних дій:**
-  Змінити вибраний контакт.
 -  Видалити вибраний контакт.
 -  Відправити SMS-повідомлення або візитну картку на мобільний номер контакту.

Керування групами

Ви можете створювати групи для керування локальними контактами за категоріями.

Створення групи

- У дереві навігації натисніть правою кнопкою папку Локальні та виберіть Нова група.
- Вкажіть ім'я групи.

Примітка:

- Ім'я групи не може бути порожнім або повторювати вже існуюче.
- Ви можете поєднувати в групи тільки локальні контакти.

Зміна імені групи

- Виберіть групу, ім'я якої Ви хочете змінити.
- В дереві навігації натисніть правою кнопкою на потрібній групі й виберіть Переименувати групу.
- Введіть нове ім'я групи.

Примітка:

Ви не можете змінювати імена двох груп за умовчанням: Локальні та SIM/USIM-картка.

Додавання контакту


Ви можете додати контакт з групи Локальні в іншу групу наступним чином:

- Виберіть один або кілька контактів з Локальних.
- Перетягніть вибрані контакти в іншу групу.

Примітка:

Під час перетягування контактів натисніть та утримуйте клавішу Ctrl, щоб скопіювати контакти в іншу групу, інакше контакти будуть переміщені в іншу групу.

Ви можете додати контакт в групу наступним чином:

- У дереві навігації виберіть групу.
- Натисніть  або натисніть правою кнопкою на списку контактів і виберіть Новий контакт.
- Введіть інформацію.

Видалення контакту

- Увійдіть у список контактів групи.
- Виберіть контакт, який Ви хочете видалити
- Натисніть правою кнопкою на вибраний контакт і виберіть Видалити з групи.

Примітка:

Таким чином, контакт видаляється з групи, але не з телефонної книги.

Видалення групи

- Натисніть правою кнопкою на групу в дереві навігації та виберіть Видалити групу.
- Натисніть ОК.

Примітка:

Коли Ви видаляєте групу, контакти з неї не зникають. Вони залишаються в папці Локальні або в іншій групі.

Відправлення групових повідомлень

- Клацніть правою кнопкою миші дерево навігації і виберіть Відправити текстове повідомлення для вибору пункту Нове.
Повідомлення отримають всі адресати, що входять в групу.
- В діалозі Нове введіть текст повідомлення.
- Після цього можна вибрати одну з наступних опцій:
 - Відправити: відправити повідомлення.
 - Зберегти: Зберегти в Чернетках.
 - Закрити: Вийти з поточного повідомлення. Якщо натиснути Так в діалозі Підказка, повідомлення буде збережено в розділі Чернетки.

4.2. Керування локальним довідником на SIM/USIM-картці

Ви можете зберігати контакти на SIM/USIM-картку.

Операції з контактами на SIM/USIM-карті аналогічні операціям з контактами в папці Локальні. Детальні відомості див. в розділі Керування локальними контактами.

Примітка:

- Існує обмеження, що скорочує ім'я контакту при перенесенні або копіюванні з локальних контактів на SIM-картку. Переноситься або копіюється максимум 19 латинських символів та максимум 9 символів кирилиці в імені контакту.
- SIM/USIM-картка надається оператором мобільного зв'язку. Більш детальну інформацію можна дізнатися у оператора мобільного зв'язку.

4.3. Імпорт/Експорт


Ви можете експортувати контакти з групи Локальні або з SIM/USIM-картки в файл *.csv, а також імпортувати контакти з файла *.csv в Локальні або на SIM/USIM-картку.

Примітка:

В локальному довідникові виберіть один або декілька контактів. Перетягніть контакти на SIM/USIM-картку в дереві навігації. Таким чином, контакти експортуються в телефонну книгу на SIM/USIM-картці.

Імпорт контактів

Ви можете імпортувати контакти з файла *.csv в Локальні або на SIM/USIM-картку.


- Натисніть  для виклику інтерфейсу Контакти.
- Натисніть Локальні або в дереві навігації.
- Натисніть правою кнопкою на список контактів та виберіть Імпорт...
- Виберіть ім'я файла для імпорту. Натисніть Відкрити для відображення інтерфейсу Відповідність полів.
- Перетягніть Значення поля на відповідне Поле в діалоговому вікні Локальні.
- Натисніть ОК.

Примітка:

- Максимальна кількість номерів, які можна зберегти на SIM/USIM-картці, залежить від ємності картки.
- Якщо Ви імпортуєте контакти на картку і вона вже заповнена, імпорт зупиниться автоматично. Це не впливає на зміст файлів, що імпортуються.

Експорт контактів

Ви можете експортувати контакти з локальної телефонної книги й SIM/USIM-картки. Експортовані контакти зберігаються у вигляді файла *.csv.


- Натисніть  для виклику інтерфейсу Контакти.
- Натисніть Локальні або SIM/USIM-картка в дереві навігації.
- Виберіть одну з можливих операцій:
 - Натисніть правою кнопкою на список контактів та виберіть Експортувати всі контакти.
 - Виберіть один або кілька контактів та натисніть праву кнопку, після чого виберіть Експортувати вибрані контакти.
- Виберіть шлях для збереження контактів.
- Введіть ім'я файла й натисніть Зберегти.

Примітка:

Ви можете натиснути та утримувати Shift або Ctrl, натискаючи на вибрані контакти, Ви також можете натиснути Ctrl + A для вибору всіх контактів зі списку.

Імпортування контактів з Outlook

В цьому розділі розглядається імпортування контактів з Outlook на карту пам'яті.

- Натисніть .
 - Виберіть Локальні.
 - Натисніть правою кнопкою миші на списку контактів.
 - Виберіть Імпорт телефонної книги з Outlook Express.
 - Виберіть Імпорт телефонної книги з Office Outlook.
 - У вікні Відображення полів перетягніть значення з Outlook в поле Локальні. Таким чином буде встановлено відношення відображення між значеннями в Outlook і локальних полях.
 - Натисніть ОК.
- Примітка:**
- Існує обмеження, що скорочує ім'я контакту при перенесенні або копіюванні з локальних контактів на SIM-картку. Переноситься або копіюється максимум 19 латинських або 9 символів кирилиці в імені контакту.
 - Імпортування контактів з Outlook Express і Office Outlook можливе тільки в папку Локальні Додатки.

5. Налаштування та запит інформації

5.1. Керування рахунком

Програма МТС Коннект надає Вам послугу Керування рахунком. За її допомогою Вам буде легко керувати наступними операціями:

5.2. Запит балансу

Для перевірки балансу виконайте наступні дії:

- Натисніть 📞 для виклику інтерфейсу Керування рахунком.
- Натисніть Перевірка балансу. Інформація про баланс з'явиться автоматично.
- Натисніть ОК, щоб закрити інформаційне вікно.
- Натисніть Залишок трафіку. Інформація про залишок пакету трафіку з'явиться автоматично.
- Натисніть ОК, щоб закрити інформаційне вікно.

5.3. Керування інтернет-пакетами

За допомогою даної операції Ви можете додавати додаткові пакети трафіку. Операція залежить від наявності коштів на поточному рахунку. Для керування інтернет-пакетами трафіку необхідно наступне:

- Натисніть 📞 для виклику інтерфейсу Керування рахунком.
- Виберіть розмір необхідного пакета трафіку натисканням відповідної кнопки.
- Підтвердіть вибір натисканням клавіші ОК.
- Інформація з результатом запиту з'явиться автоматично.

5.4. Активація картки оплати

За допомогою даної операції Ви можете поповнити баланс свого особового рахунку, використовуючи картку оплати.

Активація картки оплати на свій номер

Для активації картки оплати на свій номер, необхідно наступне:

- Натисніть 📞 для виклику інтерфейсу Керування рахунком.
- Натисніть Активація картки оплати.
- Виберіть свій номер.
- Введіть секретний код картки в командний рядок і натисніть Відправити.
- Інформація з результатом запиту з'явиться автоматично.

5.5. USSD-запит

За допомогою даної операції Ви можете вводити USSD-команди для самостійного керування послугами, що надаються оператором МТС Україна.

- Натисніть 📞 для виклику інтерфейсу Керування рахунком.
- Введіть USSD-команду в рядок введення і натисніть Відправити.
- Інформація з результатом запиту з'явиться автоматично.

5.6. Перемикання мови

Програма МТС Коннект надає декілька мов інтерфейсу на вибір.

Під час роботи з програмою Ви можете натиснути Опції > Мова для перемикання мов.

5.7. Операції з PIN-кодом

За умовчанням SIM/USIM-картка МТС Україна захищена PIN-кодом від несанкціонованого використання. Ви можете змінювати PIN-код, а також вмикати/виминати його запит під час ввімкнення. PIN- і PUK- (код розблокування PIN) коди постачаються разом із Вашою SIM/USIM-карткою.

Вмикання/Вимикання перевірки PIN-коду

Ви можете ввімкнути перевірку PIN-коду. Якщо ця функція ввімкнута, від Вас вимагається вводити PIN-код щоразу під час запуску МТС Коннект.

- Для ввімкнення: виберіть Опції > Операції з PIN-кодом > Увімкнути перевірку PIN-коду.
- Для вимкнення: Виберіть Опції > Операції з PIN-кодом > Вимкнути перевірку PIN-коду.

Зміна PIN-коду

- Виберіть Опції > Операції з PIN-кодом > Змінити PIN-код.
- У вікні Змінити PIN-код введіть поточний PIN-код та новий PIN-код.
- Введіть PIN-код ще раз.
- Натисніть ОК для завершення.

Примітка:

PIN-код має бути цифровою послідовністю з 4–8 знаків.

Введення PIN-коду

При увімкненій перевірці PIN-коду Вам необхідно вводити вірний PIN-код для користування мережевими функціями.

- Виберіть Опції > Операції з PIN-кодом > Ввести PIN-код.
- Введіть вірний PIN-код.
- Натисніть ОК для завершення.

Примітка:

Якщо Ви ввели невірний PIN-код задану кількість разів, SIM/USIM-картку буде заблоковано до введення PUK-коду. МТС Коннект поінформує Вас про кількість спроб, що залишилися для введення кодів PIN або PUK.

Розблокування PIN-коду

- Коли SIM/USIM-картка заблокована, після запуску МТС Коннект з'являється вікно Розблокувати PIN-код.
- Введіть вірний PUK-код.
- Введіть новий PIN-код.
- Натисніть ОК для завершення.

5.8. Вибір пристрою

Програма МТС Коннект підтримує роботу з різними терміналами.

При запуску МТС Коннект починається автоматичний пошук підключеного терміналу. Якщо знайдено два чи більше термінали, з'являється інтерфейс Вибрати пристрій. Ви можете вибрати термінал, з яким збираєтеся працювати, й натиснути ОК.

Якщо до комп'ютера підключені два чи більше термінали, Ви можете міняти їх протягом роботи з МТС Коннект.

- Виберіть Опції > Вибір пристрою.
- Виберіть пристрій зі списку.
- Натисніть ОК для завершення роботи поточного терміналу й перемикання на новий.

5.9. Перегляд діагностики

Виберіть Параметри > Діагностика для перегляду інформації про програму.

5.10. Налаштування запуску

Ви можете налаштувати програму так, щоб вона запускалася автоматично після завантаження Windows.

- Виберіть Опції > Опції.
- Натисніть Загальні в дереві навігації.
- Ви можете обрати наступні дії:
 - Оберіть Запуск водночас із Windows: програма МТС Коннект буде запускатися автоматично разом із Windows.
 - Оберіть Мінімізувати вікно під час запуску: вікно МТС Коннект буде автоматично згортатися після запуску.
- Натисніть ОК для завершення.

5.11. Налаштування мережі

Для відображення інтерфейсу Мережа необхідне наступне:

- Виберіть Опції > Опції.
- У дереві навігації натисніть Мережа.

Вибір типу мережі

Ви можете вибрати різні типи мереж для швидкого пошуку й доступу до них.

- Натисніть на вкладку Тип мережі.
- У комбінованому вікні Тип мережі виберіть відповідний тип мережі.
- У вікні Діапазони виберіть відповідний частотний діапазон зі списку.
- Натисніть Застосувати.
- Натисніть ОК, щоб зберегти й задіяти налаштування.

Примітка:

Функція CSD не підтримується.

Вибір режиму реєстрації

Після вибору типу мережі Ви можете налаштувати режими пошуку й реєстрації.

- Натисніть на ярлик Режим реєстрації.
- Виберіть Автопошук та реєстрація або Ручний пошук та реєстрація.

Автопошук та реєстрація

Коли Ви вибираєте Автопошук та реєстрація, термінал може автоматично знайти доступну мережу й зареєструватися в ній.

Ручний пошук та реєстрація

- Виберіть Ручний пошук та реєстрація.
- Натисніть Обновити.
- Виберіть назву оператора зі списку.
- Натисніть Реєструвати.

5.12. Налаштування профілю додзвону

Щоб відобразити інтерфейс Додзвін, виконайте наведені нижче дії:

- Виберіть Опції > Опції.
- Натисніть Керування профілями у дереві навігації.
- Натисніть на ярлик Додзвін (вибраний за умовчанням).

Примітка:

За умовчанням програма МТС Коннект має три налаштовані профілі Мобільний GPRS-Інтернет, Гіпер.NET і ГіперАктив, які не потребують додаткових налаштувань.

Створення профілю додзвону

- Натисніть Новий, щоб налаштувати ім'я профілю, номер доступу, ім'я користувача, пароль, ім'я точки доступу (APN) та статус APN, а також виберіть пристрій за умовчанням.
- Натисніть Розширені, для налаштування номера IP, протоколу ідентифікації, служби доменних імен (DNS) та Windows — служби імен Інтернету (WINS).
- Натисніть ОК, щоб зберегти додаткові налаштування та вийти у вікно Додзвін.
- Натисніть ОК — з'явиться вікно Підказка.
- Натисніть Так, щоб зберегти налаштування, або Ні, щоб скасувати їх.

Редагування профілю додзвону

- У комбінованому вікні Ім'я профілю виберіть налаштування.
- Натисніть Змінити, щоб змінити ім'я профілю, номер доступу, ім'я користувача, точку доступу (APN) та статус APN, а також пристрій за умовчанням.
- Натисніть Додатково для налаштування номера IP, протоколу ідентифікації, служби доменних імен (DNS) та Windows — служби імен Інтернету (WINS).
- Натисніть ОК, щоб зберегти додаткові налаштування та вийти у вікно Додзвін.
- Натисніть ОК, і з'явиться вікно Підказка.
- Натисніть Так, щоб зберегти налаштування, або Ні, щоб скасувати їх.

Видалення профілю додзвону

- У комбінованому профілі Ім'я профілю виберіть налаштування.
- Натисніть Видалити, і з'явиться вікно Підказка.
- Натисніть Так для видалення або Ні, щоб скасувати видалення.

6. Часті питання

Що мені робити, якщо я не можу увійти до Інтернету?

- Перевірте потужність сигналу мережі.
- Перевірте, чи підключена у Вас послуга GPRS-Інтернет.
- Перевірте налаштування мережі згідно з інструкцією інтернет-служби на стор 4.

Чому на екрані під час редагування відображається тільки частина вставленого вмісту?

- Під час редагування повідомлення можна вставити тільки 2048 літер та/або додаткових символів. Якщо кількість вставленої інформації перевищує це значення, залишок буде видалено автоматично.

Коли надходить повідомлення, на екрані немає сповіщення. Чому?

- Ви не налаштували візуальне сповіщення про появу повідомлення.
Виберіть Опції > Опції > SMS > Обробка текстових повідомлень. В меню Обробка текстових повідомлень поставте галочку Показувати сповіщення про нове текстове повідомлення.

Чому не можна вставити скопійований номер телефону?

- Телефонний номер може містити тільки символи 0123456789#*+. Переконайтесь, що в частині тексту, який копіюється, немає інших символів.

7. Скорочення та аббревіатури

Позначення	
3G	Третє покоління мереж мобільного зв'язку
A	
APN	Назва точки доступу
D	
DNS	Сервер доменних імен
G	
GPRS	Пакетний радіосервіс загального призначення
GSM	Глобальна система мобільного зв'язку
P	
PIN	Персональний ідентифікаційний номер, PIN-код
PUK	Код розблокування PIN
S	
SIM	Модуль ідентифікації абонента
U	
SIM/USIM-карта	Ідентифікаційна картка користувача
W	
WINS	Служба імен Інтернету для Windows

Авторські права © 2009 Huawei Technologies Co., Ltd.

Всі права захищено.

Жодна з частин даного документа не може бути відновлена або передана по каналах зв'язку в будь-якій формі та будь-якими способами без попередньої письмової згоди компанії Huawei Technologies Co., Ltd.

Торгові марки



та інші торгові марки компанії є власністю компанії Huawei Technologies Co., Ltd. Інші торгові марки, які згадуються в даному документі, належать виключно їхнім власникам.

